

Growatt ShineWiFi-X

- Instalação fácil e sem cabos
- Porta de comunicação USB
- Armazenamento embutido, dados de 1 mês
- Monitoramento e manutenção online



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

Ficha de dados

ShineWiFi-X

Parâmetros Sem Fio

Padrão sem fio	802.11 b/g/n
Alcance de frequência	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Potência de transmissão	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilidade do receptor	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm

Parâmetro de hardware

Interface de dados	USB
Tensão operacional	5V(+/-5%)
Consumo de potência máxima @ transmitir	1.2W
Exibição	LED

Aplicação em Parâmetros

Servidores suportados	ShineServer
Comunicação inversor	USB (protocolo Modbus RTU)
Comunicação do servidor	TCP (protocolo Modbus TCP)
Rede de apoio	2.4G WIFI
Máximo alcance de comunicação	50m
Tipo de configuração	APP configure
Tempo de transferência de dados	5 Minutos
URL do servidor padrão	server.growatt.com

Dados Gerais

Dimensões (L/A/P) em mm	79/135/29
Peso	60g
Temperatura de operação	Inglês, chinês

Certificado

ANATEL, CE